

SIMPLEX+ KOLAY KULLANIM

QG5P55000392TR





Hassasiyet Göstergesi

Hedef ID

Mineralizasyon Göstergesi

***Ayrım ayarında ve mod seçiminde sola gitme**
***Herhangi bir ayarın değerini değiştirir.**

Pinpoint/Ses Kapama/Onay Tuşu:
***Pinpoint:** Arama ekranındayken basılı tutunuz.
***Ses Kapama:** Arama ekranındayken 1 kez basınız.
***Onay:**
1) Zemin Ayarı Fonksiyonu:
Zemin ayarı seçiliyken basılı tutunuz ().
2) Hedefleri Kabul/Ret:
Ayrım ayarındayken hedefleri kabul etmek veya reddetmek için bir kez basınız ().

***Açma/Kapama:** 3 saniye kadar basılı tutunuz.
***Hassasiyet Azaltma:** Tek tek basınız.

Hedef ID Skalası

ID Ayrım Kutucukları (5'lik ID grubu)

Modlar (Arazi/Park 1/Park 2/Plaj/Tüm Metaller/)

Derinlik Göstergesi

Batarya Göstergesi

***Ayrım ayarında ve mod seçiminde sağa gitme**
***Herhangi bir ayarın değerini değiştirir.**

Hassasiyet Arttırma / Geri
Arama ekranındayken yukarı tuşu hassasiyeti arttırmak için, ayarlardayken ise arama ekranına dönmek için kullanılır.

Ayarlar Tuşu:
Her bastığınızda bir sonraki ayar seçilir ve ekranda o ayarın değeri görünür.



Ayarlar:



Ses: 4 kademe, + ve - tuşları ile ayarlayınız



Zemin Ayarı: Otomatik zemin ayarı yapmak için Pinpoint/Onay tuşunu basılı tutarak arama başlığını pompalayınız.



Demir Sesi: Kalın tondaki sesi kısar veya kapar (3 kademe, + ve - tuşları ile ayarlayınız).



Eşik Sesi: Tüm Metaller modunda her hassasiyet seviyesine uygun eşik ayarı fabrika tarafından birçok arazide en iyi performansta çalışacak şekilde ayarlanmıştır. (-50 +50 arasında + ve - tuşları ile ayarlayınız).



Ayırım Ayarı: Atık metal gibi dedekte etmek istemediğiniz metalleri kapatır. Her bir kutucuk 5 ID'den oluşan grubu ifade eder. Bu gruplardan bir veya birden fazlasını aynı anda kapatabilirsiniz.

Otomatik:

1. Kapatmak istediğiniz metal üzerinde arama başlığını sallayınız. Hedef ID skalasında kapatmak istediğiniz metalin ID'sine denk gelen kutu siyah olarak görünecektir.

2. Onay tuşuna basınız.

Manuel:

1. Ekranda çarpı ve onay ikonları, ekranın üst tarafında ise Hedef ID skalasının altında ok şeklinde bir imleç görünecektir.

2. İmleci artı (+) ve eksi (-) tuşlarını kullanarak hareket ettiriniz ve kapatmak istediğiniz ID'ye denk gelen kutucuğu seçiniz.

3. Onay tuşuna basınız. Kutucuk siyah olacaktır.



Frekans Kaydırma: Elektromanyetik paraziti giderir (3 kademe, + ve - tuşları ile ayarlayınız).



Kablosuz Bağlantı: 0=Kapalı / Kanallar 1-5 (+ ve - tuşları ile ayarlayınız).



Titreşim: Açık/Kapalı (+ ve - tuşları ile ayarlayınız).



Parlaklık: Ekran ve tuş takımı arka aydınlatmasını ayarlar. 0=Kapalı /1-4 /A1-A4=Oto (yalnızca bir hedef tespit edildiğinde veya menüdeyken kısa bir süre yanar ve daha sonra söner).



LED Fener: Açık/Kapalı (+ ve - tuşları ile ayarlayınız).

Sadece cihazınızı açın, gerekiyorsa zemin ayarı yapın ve arama başlığınızı sallamaya başlayın. SIMPLEX+ ile mutlu arayışlar!
Detaylar için lütfen kılavuzu okuyunuz.